Interpretation *rgb* –> *olv- und CIELAB-Daten**

***sRGB*-Display mit der Leuchtdichte-Reflexion L_r=0%**

Bunttonkreis mit 6 Geräte-Bunttönen *OYLCVM:*
$h_{ab,a}$ = 40.0, 102.8, 136.0, 196.3, 306.2, 328.2

Elementar-Bunttöne *RJGB*: $h_{ab,a}$ = 25.4, 92.3, 162.2, 271.7

Code	*L**	a^*_a	b^*_a	C^*_{ab}	$h_{ab,a}$	*rgb –> olv**
o00y=O	50.4	76.9	64.5	100.4	**40.0**	**1.00 0.00 0.00**
o12y	51.5	73.9	64.9	98.3	**41.3**	**1.00 0.12 0.00**
o25y	54.0	66.7	65.9	93.8	**44.6**	**1.00 0.25 0.00**
o37y	58.2	55.4	67.9	87.7	**50.7**	**1.00 0.37 0.00**
o50y	63.6	41.3	71.0	82.2	**59.7**	**1.00 0.50 0.00**
o62y	70.1	25.7	75.0	79.3	**71.0**	**1.00 0.62 0.00**
o75y	77.2	9.8	79.7	80.4	**82.9**	**1.00 0.75 0.00**
o87y	84.8	–5.7	85.0	85.2	**93.8**	**1.00 0.87 0.00**

J